

# Configuration de Port-security

## Activation de port-security

```
-> port-security 1/1 admin-status enable
```

## Limite d'adresse MAC

```
-> port-security 1/1 maximum 4
```

## Violation de port

Il existe 3 modes :

- **Restrict:** Bloque le trafic non autorisé, mais autorise le reste
- **Discard:** Les adresses MAC apprises sont oubliées, aucun trafic n'est autorisé, mais le port reste UP
- **Shutdown:** Les adresses MAC apprises sont oubliées, aucun trafic n'est autorisé, le port devient DOWN

```
-> port-security 1/1 violation restrict  
-> port-security 1/1 violation discard  
-> port-security 1/1 violation shutdown
```

## Ajouter une adresse MAC manuellement

```
-> port-security 1/2 mac 00:00:00:00:00:12
```

---

Revision #1

Created 12 March 2024 12:04:06 by Dunnload

Updated 12 March 2024 12:04:16 by Dunnload