

# Mettre à jour le firmware

## Etape 1 : Vérification de la version

```
Procurve switch 2650# show version
Image stamp:[]/sw/code/build/fish
[] [] Mar 31 2016 17:59:24
      H.10.119
      38
Boot Image:[] Primary
Procurve switch 2650#
```

## Etape 2 : Entrer dans le menu

```
Procurve switch 2650# menu
```

```
ProCurve Switch 2650                      1-Jan-1990  0:16:54
=====
=====-- CONSOLE - MANAGER MODE -
=====
Main Menu

1. Status and Counters...
2. Switch Configuration...
3. Console Passwords...
4. Event Log
5. Command Line (CLI)
6. Reboot Switch
7. Download OS
8. Run Setup
9. Stacking...
0. Logout
```

Provides the menu to display configuration, status, and counters.

To select menu item, press item number, or highlight item and press <Enter>.

Sélectionnez le menu n°7 : Download OS

## Etape 3 : Configurer le mode TFTP

```
ProCurve Switch 2650                      1-Jan-1990  0:18:18
=====
===== - CONSOLE - MANAGER MODE -
=====

Download OS

Current Software revision : H.10.119

Method [TFTP] : TFTP

TFTP Server : 192.168.1.100
Remote File Name : H.10.119

Actions->  Cancel   Edit   eXecute   Help

Edit the fields displayed above.
Use arrow keys to change action selection and <Enter> to execute action.
```

Entrez l'adresse IP du serveur TFTP ainsi que le nom du fichier à uploader. Puis cliquez sur : eXecute

Une fois le processus terminé, redémarrez le switch.

---

Revision #1

Created 11 March 2024 17:25:12 by Dunnload

Updated 11 March 2024 17:26:01 by Dunnload